

SA5-1 (Schaltaktor 5-fach IP)

Bestellnummer: SA5-1



Beschreibung

Der SA5-1 ist ein 5-facher IP Schaltaktor mit je 10A Schaltleistung. Das CO-1 Steuergerät verbindet sich über das Netzwerk mit SNMP und UDP auf den SA5-1 Schaltaktor. Jeder Ausgang verfügt über eine eigene Status LED. Ein Webserver auf dem Schaltaktor dient zur manuellen Bedienung der Ausgänge. Der Schaltaktor kann auch Standalone betrieben werden und hat eine Wochenzeituhr an Bord. Die Konfiguration erfolgt über den integrierten Webserver. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene zum aufsnappen.

Technische Daten

Software	
Hersteller	Gedomo GmbH
Kommunikationsprotokoll	SNMP IPv4 v1
Ausgänge	
Anschlusstechnik	5x Schraubanschlüsse (NO,COM,NC)
Relais	5x Sunhold 10A
Maximale VDC	250 V AC, 110V DC
Maximale Kurzbelastung	15A
Maximale Dauerbelastung	10A / 250VAC, 15A/120VAC, 15A/24VDC
Relaistyp	Wechsler
Eingänge	
Anschlusstechnik	Schraubanschlüsse
Stromversorgung	3.5mm Hohlbuchse
Netzwerk	RJ45 Buchse
LED	
Betriebsanzeige	Rote LED
Running LED	Grüne LED
Reset LED	Gelbe LED
Relais Status	5x Grüne LED
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24V (AC/DC)
Stromaufnahme	Max. 140mA bei 24V wenn alle Relais EIN sind
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C bis +65°C
Schutzart	IP21, EN 60529
Masse und Gewicht	
Abmessung (mm)	105x85x58 (BxHxT) 6TE
Gewicht netto	190g
Gehäuse	ABS
Montage	
Hutschiene	TS35, EN50022
Wand	Schraube, Kopf max. 6mm, (3x40mm)

Anschlussschema

Anschlussschema SA5-1

